



Plus de précision.

wireSENSOR // Capteurs de déplacement à câble



Codeurs à câble à faible coût

wire**SENSOR** MK30 analogique

Boîtier en plastique robuste


Capteurs spécifiques client

Potentiomètre en plastique électroconducteur,
en bobiné et en hybride


La plus petite taille de sa catégorie



Plage de mesure 50 mm



Plage de mesure 150/250/500/750 mm



Plage de mesure (mm)	A (mm)
150 / 250 / 500	env. 8
750	env. 12

Toutes les dimensions en mm, non à l'échelle

Modèle			WPS-50-MK30	WPS-150-MK30	WPS-250-MK30	WPS-500-MK30	WPS-750-MK30
Plage de mesure			50 mm	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm
Sortie analogique ¹⁾			Potentiomètre				
Résolution	Potentiomètre en plastique électroconducteur		vers l'infini	-	-	-	-
	Potentiomètre bobiné		-	-	-	0,15 mm	0,2 mm
	Potentiomètre hybride		-	vers l'infini			
Linéarité	Potentiomètre en plastique électroconducteur P50	≤ ±0,5 % d.p.m.	≤ ±0,25 mm	-	-	-	-
	Potentiomètre bobiné P25	≤ ±0,25 % d.p.m.	-	-	-	≤ ±1,25 mm	≤ ±1,87 mm
	Potentiomètre hybride P25	≤ ±0,25 % d.p.m.	-	≤ ±0,375 mm	≤ ±0,625 mm	-	-
	Potentiomètre hybride P10	≤ ±0,1 % d.p.m.	-	-	≤ ±0,25 mm	≤ ±0,5 mm	≤ ±0,75 mm
Élément de captage			Potentiomètre en plastique électroconducteur	Potentiomètre hybride		Potentiomètre hybride / potentiomètre bobiné	
Force d'extraction maximum			env. 2,5 N				
Force d'enroulement minimum			env. 1 N				
Accélération du câble maximum			env. 5 g				
Matériau	Boîtier		Plastique				
	Câble		Acier inoxydable, enrobé de polyamide (Ø 0,36 mm)				
Raccord du câble			CÉillet (Ø 4,5 mm)				
Montage			Alésages de fixation ou rainures de montage sur le boîtier du capteur				
Plage de températures	Stockage		-20 ... +80 °C				
	Fonctionnement		-20 ... +80 °C				
Raccordement			Lames à braser				
Choc (DIN EN 60068-2-27)			50 g / 5 ms sur 3 axes, respectivement 2 directions et 1000 chocs				
Vibration (DIN EN 60068-2-6)			20 g / 20 ... 2000 Hz sur 3 axes et respectivement 10 cycles				
Type de protection (DIN EN 60529)			IP20				
Poids			env. 45 g				

d.p.m. = de la plage de mesure

¹⁾ Spécifications pour les sorties analogiques à partir de la pg. 58.

Désignation de l'article

WPS -	50 -	MK30 -	P25
			Type de sorties : Potentiomètre P50 (Linéarité ±0,5 % d.p.m.) Potentiomètre P25 (Linéarité ±0,25 % d.p.m.) Potentiomètre P10 (Linéarité ±0,1 % d.p.m.)
		Modèle MK30	
	Plage de mesure en mm		


Codeurs à câble à faible coût wire**SENSOR** MK30 numérique

Boîtier en plastique robuste

Capteurs spécifiques client

Encodeur incrémental

La plus petite taille de sa catégorie



Toutes les dimensions en mm, non à l'échelle

Plage de mesure (mm)	A (mm)
500	env. 8
750	env. 12

Modèle		WPS-500-MK30	WPS-750-MK30
Plage de mesure		500 mm	750 mm
Sortie numérique ¹⁾		Encodeur : E (5 ... 24 VCC) / encodeur E830 (8 ... 30 VCC)	
Résolution		10 impulsions/mm	6,7 impulsions/mm
		0,1 mm	0,15 mm
Linéarité	≤ ±0,05 % d.p.m.	≤ ±0,25 mm	≤ ±0,375 mm
Élément de captage		Encodeur incrémental	
Force d'extraction maximum		env. 2,5 N	
Force d'enroulement minimum		env. 1 N	
Accélération du câble maximum		env. 5 g	
Matériau	Boîtier	Plastique	
	Câble	Acier inoxydable, enrobé de polyamide (ø 0,36 mm)	
Raccord du câble		Œillet (ø 4,5 mm)	
Montage		Alésages de fixation ou rainures de montage sur le boîtier du capteur	
Plage de températures	Stockage	-20 ... +80 °C	
	Fonctionnement	-20 ... +80 °C	
Raccordement		Câble intégré, radial, longueur 1 m	
Choc (DIN EN 60068-2-27)		50 g / 5 ms sur 3 axes, respectivement 2 directions et 1000 chocs	
Vibration (DIN EN 60068-2-6)		20 g / 20 ... 2000 Hz sur 3 axes et respectivement 10 cycles	
Type de protection (DIN EN 60529)		IP54	
Poids		env. 80 g (avec câble)	

d.p.m. = de la plage de mesure

¹⁾ Spécifications pour les sorties numériques à partir de la pg. 59.

Désignation de l'article

WPS -	500 -	MK30 -	E830
		Type de sorties : Encodeur E (5 ... 24 V cc) Encodeur E830 (8 ... 30 V cc)	
		Modèle MK30	
	Plage de mesure en mm		

Modèles optionnels

wireSENSOR

Modifications spécifiques client pour votre application série


Les codeurs à câble de la gamme standard de Micro-Epsilon peuvent être adaptés à certaines exigences auxquelles les modèles standard ne peuvent répondre. Une adaptation rentable est possible à partir de quantités de pièces moyennes (en fonction du type et du nombre de modifications).

Câble

- Plastique
- Acier inoxydable (revêtu / sans revêtement)
- Diamètres différents
- Câble plus épais pour une meilleure protection contre le rebond

Fixation du câble

- Crochet à câble
- Œillet
- Filetage
- Rallonge de câble de mesure



Connexion/Signal de sortie

- Différentes longueurs de câble
- Différentes variantes à connecteur
- Élément de capteur redondant
- Adaptation de la tension d'alimentation
- Signal inversé
- Sorties de signal redondantes
- Orientation de câble/sortie de prise




Montage du capteur

- Equerre de montage
- Plaque de montage
- Support magnétique

Guide de câble

- Racleur de câble
- Divers types des poulies de renvoi intégrés
- Sortie de câble en céramique pour la traction diagonale jusqu'à 15°



Boîtier et environnement


- Sortie de câble à droite (standard) / à gauche
- Type de protection jusqu'à IP69K
- Trous de drainage
- Ressort en acier inoxydable
- Matériau du boîtier
- Accélération du câble
- Protection contre le rebond

* Quelques options sont incompatibles ;
disponibilité des options sur demande

Poulies de renvoi pour l'installation externe


TR1-WDS

Poulie de renvoi, ajustable, pour les capteurs avec diamètre du câble $\leq 0,45$ mm




TR3-WDS

Poulie de renvoi, fixe, pour les capteurs avec diamètre du câble $\leq 0,45$ mm



TR4-WDS


Poulie de renvoi, fixe, pour les capteurs avec un diamètre du câble de 0,8 mm à 1 mm



Poulies de renvoi pour l'installation directe sur le boîtier du capteur

TR5-WDS


Poulie de renvoi intégrée pour les capteurs de la série P115 avec diamètre du câble de 0,45 mm



Toutes les dimensions en mm, non à l'échelle


TR5-WDS(03)

Poulie de renvoi double intégrée pour la série P115 avec diamètre de câble de 0,45 mm




TR5-WDS(04)

Poulie de renvoi double intégrée, angle de 90°, pour la série P115 avec diamètre de câble de 0,45 mm




TR6-WDS(01)

Poulie de renvoi intégrée pour la série P115 avec diamètre du câble de 1 mm



Kit d'équerre de montage




Accessoires et conseils de montage

wireSENSOR


Accessoires

WE-xxx-M4	Rallonge de câble avec raccord M4, x=longueur de câble
WE-xxx-Clip	Rallonge de câble avec œillet, x=longueur de câble
WE-xxx-Clip-WSS	Rallonge de câble avec clip et câble sans revêtement d=0,45 mm
WE-xxx-Ring-PW	Rallonge de câble avec anneau en plastique et câble en para-aramide, 1 mm
GK1-WDS	Tête de fourchette pour M4
MH1-WDS	Support magnétique pour fixation du câble
MH2-WDS	Support magnétique pour fixation du capteur
MT-60-WDS	Clips de montage pour WDS-P60
FC8	Contre-fiche droite pour WDS, à 8 pôles
FC8/90	Contre-fiche, angle de 90°, pour WDS
PC3/8-WDS	Câble de capteur, longueur 3 m, pour WDS avec prise de câble à 8 pôles
WDS-MP60	Plaque de montage pour les capteurs de la série P60
WPS-MB46	Kit d'équerre de montage pour la série MK46 (type de sortie : P10/P25/E/E830)
WPS-MB77	Kit d'équerre de montage pour la série MK77
WPS-MB88	Kit d'équerre de montage pour la série MK88
PC2/10-WDS-A	Câble pour encodeur SSI, 2 m
PC10/10-WDS-A	Câble pour encodeur SSI, 10 m
PC5/5-IWT	Câble de capteur, longueur 5 m, connecteur M12x1, 5 broches, codage A



WDS-MP60


Plaque de montage pour des capteurs de la série P60




Toutes les dimensions en mm, non à l'échelle

Conseils de montage


Fixation du câble : le retour libre du câble n'est pas admissible et doit être impérativement évité lors du montage. Angle de la sortie du câble : le montage d'un capteur de déplacement à câble doit prévoir une sortie droite du câble (tolérance $\pm 3^\circ$). Un dépassement de cette tolérance entraînerait une augmentation de l'usure du câble et de son guidage.




WE-xxxx-M4
 Rallonge de câble avec raccord M4, x=longueur de câble




WE-xxxx-Clip
 Rallonge de câble avec œillet, x=longueur de câble




MH1-WDS
 Support magnétique pour fixation du câble




MH2-WDS
 Support magnétique pour fixation du capteur



GK1-WDS
 Tête de fourchette pour M4







MT-60-WDS
 Clips de montage pour WDS-P60



Spécifications des sorties

wireSENSOR

Analogique

Sortie		Fiche M16 -SA / -SR	Cordon intégré -CA / -CR	Contacts ouverts
Sortie de potentiomètre (P)		 Côté capteur 1 = Entrée + 2 = Masse 3 = Signal	Blanc = Entrée + Marron = Masse Vert = Signal	 1 = Entrée + 2 = Signal 3 = Masse 
Tension d'entrée	max. 32 VCC à 1 kOhm / max. 1 W			
Résistance	1 kOhm ± 10 %			
Coefficient de température	±0,0025 % d.p.m./°C			
Sortie de tension (U)		 Côté capteur 1 = Alimentation 2 = Masse 3 = Signal 4 = Masse	Blanc = Alimentation Marron = Masse Vert = Signal Jaune = Masse	
Tension d'alimentation	14 ... 27 VCC (non stabilisé)			
Consommation en courant	max. 30 mA			
Tension de sortie	0 ... 10 VCC Option 0 ... 5 / ±5 V			
Résistance de charge	>5 kOhm			
Bruit de sortie	0,5 mV _{eff}			
Coefficient de température	±0,005 % d.p.m./°C			
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2			
Plages de réglage (si soutenues par le modèle)				
Point zéro	±20 % d.p.m			
Sensibilité	±20 %			
Sortie de courant (I)		 Côté capteur 1 = Alimentation 2 = Masse	Blanc = Alimentation Marron = Masse	
Tension d'alimentation	14 ... 27 VCC (non stabilisé)			
Consommation en courant	max. 35 mA			
Courant de sortie	4 ... 20 mA			
Charge	<600 Ohm			
Bruit de sortie	<1,6 μA _{eff}			
Coefficient de température	±0,01 % d.p.m./°C			
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2			
Plages de réglage (si soutenues par le modèle)				
Point zéro	±18 % d.p.m			
Sensibilité	±15 %			

CANopen

(pour les séries MK88 et K100)

CANopen caractéristiques	
Profils	Profil de communication CiA 301. Profil d'appareil CiA 406 (encodeur absolu linéaire)
SDO	1x serveur SDO
PDO	2x TxPDO
Modes PDO	Déclenché par événement/temps, synchrone (cyclique/acyclique)
Valeur « Preset »	Le paramètre "Preset" permet de définir la valeur de mesure courante sur une valeur quelconque. La différence par rapport à la valeur initiale est enregistrée dans l'objet.
Sens	Le paramètre de fonctionnement permet d'inverser le sens de comptage des valeurs mesurées
Diagnostic	Heartbeat, Emergency Message
Réglage par défaut	AutoBaud(9), ID de nœud 1

Réglage de la vitesse du taux de baud	
Taux de baud réglable via LSS ou objet 0x3001	
0	1000 kBaud
2	500 kBaud
3	250 kBaud
4	125 kBaud
6	50 kBaud
9	AutoBaud (default)

Description des connecteurs	
Broche	Signification
1	n.c.
2	V+ (7...32VDC)
3	GND (terre)
4	CAN-High
5	CAN-Low



Réglage de l'adresse du participant (ID de nœud)
Adresse réglable via LSS ou objet 0x3000 (1....127, 1=défaut)

Spécifications des sorties

wireSENSOR


CANopen

(pour séries P60, P96, P115 et P200)



Réglage de la vitesse du taux de baud CANopen			
Taux de baud	Paramétrage commutateur DIP		
	1	2	3
10 kBit/s	OFF	OFF	OFF
20 kBit/s	OFF	OFF	ON
50 kBit/s	OFF	ON	OFF
125 kBit/s	OFF	ON	ON
250 kBit/s	ON	OFF	OFF (réglage usine)
500 kBit/s	ON	OFF	ON
800 kbit/s	ON	ON	OFF
1 MBit/s	ON	ON	ON

Avec le réglage Node-ID 00, le taux de baud peut être programmée via le bus CAN.




Description des connexions CANopen	
GND	Raccord à la masse pour UB
UB	Tension de service
CAN_H	Signal CAN Bus (dominant High)
CAN_L	Signal CAN Bus (dominant Low)

Section de fil max.	
Monofilaire (rigide)	1,5 mm ²
Fil fin (flexible)	1,0 mm ²
Fil fin (flexible)	Avec embout 0,75 mm ²

Diamètre de câble	
Vissage du câble 1, 2	ø8...10 mm (-40...+85 °C) ø5...9 mm (-25...+85 °C)
Vissage du câble 3	ø4,5...6 mm (-40...+85 °C) ø3...6 mm (-25...+85 °C)

Couple de serrage	
Bornier/borne à vis max. 0.4 Nm (couple de serrage recommandé 0,3 Nm)	

Réglage de l'adresse du participant CANopen
à l'aide des commutateurs rotatifs. Exemple avec l'adresse du participant 23




SSI (Gray Code)

Affectation des broches		
Embase femelle M23, 12 pôles, contacts à broche, CW (Affectation selon l'option 3252)		
PIN		Signification
1		+Vs
2		0 V
3		Clock+
4		Data+
5		SET
6		Data-
7		Clock-
8		-
9		DIR
10		-
11		-
12		-

Description des connecteurs	
SET	Entrée de mise à zéro Pour mettre un point zéro dans une position quelconque. Le processus de mise à zéro est déclenché par une « impulsion haute » et doit avoir lieu après sélection du sens de comptage (DIR). Durée d'impulsion > 100 ms Pour tolérance maximum, l'entrée doit être reliée à 0 V.
DIR	Entrée de sens de comptage L'état de l'entrée est « Haut » si elle n'est pas connectée. DIR-High signifie d'incrémenter la valeur initiale lors d'une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (vue de la bride). DIR-Low signifie des valeurs croissantes lors d'une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue sur la bride). Pour une résistance aux interférences, appliquer +Vs ou 0 V selon le sens de rotation.

Niveau de commutation	
Commutation SSI	
Horloge SSI	RS422 avec résistance terminale 120 Ω
Données SSI	RS422
Entrées de commande du circuit d'entrée	
Niveau d'entrée High	>0,7 UB
Niveau d'entrée Low	<0,3 UB
Résistance d'entrée	10 kΩ



PROFIBUS

Caractéristiques du Profibus DP	
Protocole du bus	Profibus-DPV0
Profil d'appareil	Device Class 1 et 2
Echange de données cyclique	Communication selon DPV0
Données d'entrée	Valeur de position Signal supplémentaire de paramétrage de la vitesse
Données de sortie	Valeur de préréglage
Valeur de préréglage	Ce paramètre permet de régler le capteur rotatif sur une valeur de position souhaitée correspondant à une position d'axe définie du système. La mémorisation est non-volatile.
Sens de rotation	Ce paramètre permet de paramétrer le sens de rotation dans lequel la valeur de position doit augmenter ou diminuer.
Echelle	Paramétrage des pas par tour et de la résolution totale.
Facteur de réduction	Réglable par compteur / dénominateur
Diagnostic	Erreur de position et de paramètre Surveillance du balayage multitour Compteur horaire lisible

Affectation des broches	
+Vs	Tension de service 8...30 VCC
0 V	Raccord à la masse se référant à +Vs
A	Ligne de données négative
B	Ligne de données positive


Bornes avec la même désignation sont reliées électriquement et ont des fonctions identiques. Ces connexions à bornes internes Vs-Vs / 0V-0V peuvent être chargées chacune avec 1 A maximum.

Résistance terminale




Les deux ON = dernier participant
Les deux OFF = participant X
Réglage par défaut : OFF

Adresse du participant




Réglable par commutateur.
Exemple avec l'adresse du participant 23
Réglage par défaut : 00



Câble: 1, 2 = ø8-10 mm (-40 - 85 °C) / ø5 - 9 mm (-25 - 85 °C)
Câble: 3 = ø4,5-6 mm (-40 - 85 °C) / ø3-6 mm (-25 - 85 °C)

PROFINET

Caractéristiques PROFINET	
Protocole du bus	PROFINET IO
Profil d'appareil	Profil de codeur PNO 3.162 V4.1 et V3.1 PROFIdrive Profil PNO 3.172 V4.1
Classes de temps réel	Real-time (RT) Class 1, IRT Class 3
Horloge d'émission	RT : 1 ms, 2 ms, 4 ms IRT : 250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms
Temps de mise à jour	min. 500 µs
Caractéristiques	- 100 MBaud Fast Ethernet - Remplacement de l'appareil sans support amovible - Protocole de redondance des médias MRP - Facteur de transmission / axe de rotation
Données de processus	- Valeur de position 32 Bit données entrée avec/sans vitesse de rotation 16 ou 32 Bit - Télégramme 81-83 du profil PROFIdrive
LED de couleur pour l'affichage de statut	Link/Activity, Status, Error



Affectation des broches		
Tension de service		
Broche	Raccordement	Description
1	UB	Tension de service
2	d.c.	Ne pas brancher
3	GND (terre)	Raccord à la masse
4	d.c.	Ne pas brancher

A circular diagram showing a 4-pin connector with pins numbered 1, 2, 3, and 4. Pin 1 is at the top-left, 2 at the top-right, 3 at the bottom-right, and 4 at the bottom-left.

1x prise de courant à bride M12 (broche), codage A


PROFINET (câble de données)		
Broche	Raccordement	Description
1	TxD+	Données de transmission+
2	RxD+	Données de réception+
3	TxD-	Données de transmission-
4	RxD-	Données de réception-

A circular diagram showing a 4-pin connector with pins numbered 1, 2, 3, and 4. Pin 1 is at the bottom-right, 2 at the bottom-left, 3 at the top-left, and 4 at the top-right.

2x prises de courant femelle à bride M12, codage D

EtherNet/IP

Caractéristiques EtherNet/IP	
Protocole du bus	EtherNet/IP
Profil d'appareil	CIP Nov 2016, 22 _{hex} encodeur
Temps de cycle	1 ms
Caractéristiques	- Facteur de réduction (l'axe rotatif) ainsi que fonctionnement en continu - Contrôle de plausibilité des paramètres réglables - Nombreuses fonctions de diagnostic - Address Conflict Detection - Device Level Ring - Plusieurs connexions ES simultanées
LED de couleur pour l'affichage de statut	2x Link/Activity, Module Status, Network Status



Affectation des broches		
Tension de service		
Broche	Raccordement	Description
1	UB	Tension de service
2	d.c.	Ne pas brancher
3	GND (terre)	Raccord à la masse
4	d.c.	Ne pas brancher



1x prise de courant à bride M12 (broche), codage A


EtherNet/IP (ligne de données)		
Broche	Raccordement	Description
1	TxD+	Données de transmission+
2	RxD+	Données de réception+
3	TxD-	Données de transmission-
4	RxD-	Données de réception-



2x prises de courant femelle à bride M12, codage D

EtherCAT


Caractéristiques EtherCAT	
Protocole du bus	EtherCAT
Profil d'appareil	Profil encodeur CANopen® CiA 406 Vers. 4.0.2 du 18 août 2016
Modes de fonctionnement	Free Run, Synchronous avec SM3 Event, DC Mode (Distributed Clocks)
Temps de cycle	Min. 62,5 µs
Caractéristiques	- Facteur de réduction (l'axe rotatif) ainsi que fonctionnement en continu - Horodatage (heure de la saisie des données de position) - Contrôle de plausibilité des paramètres réglables - Nombreuses fonctions de diagnostic - Bouton de pré-réglage de la position - File Access over EtherCAT (FoE)
Données de processus	- Valeur de position 32 Bit données entrée avec/sans vitesse de rotation 32 Bit - Vaste cartographie des données de processus
LED de couleur pour l'affichage de statut	2x Link/Activity, RUN, ERR



Affectation des broches		
Tension de service		
Broche	Raccordement	Description
1	UB	Tension de service
2	d.c.	Ne pas brancher
3	GND (terre)	Raccord à la masse
4	d.c.	Ne pas brancher
 1x prise de courant à bride M12 (broche), codage A		
EtherCAT (ligne de données)		
Broche	Raccordement	Description
1	TxD+	Données de transmission+
2	RxD+	Données de réception+
3	TxD-	Données de transmission-
4	RxD-	Données de réception-
 2x prises de courant femelle à bride M12, codage D		

Encodeur incrémental

Signaux de sortie



Sortie TTL	Linedriver (5 VCC)
Niveau Haut	$\geq 2,5 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 0,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 20 \text{ mA}$
Signaux	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Sortie TTL01/ TTL02	NPN (5 VCC $\pm 5 \%$)
Niveau Haut	$> 4,5 \text{ V}$
Niveau Bas	$< 1,0 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 3 \text{ mA}$
Signaux (TTL01)	A, B, 0
Signaux (TTL02)	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Sortie HTL	Push-Pull (10 ... 30 VCC)
Niveau Haut	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 1,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 40 \text{ mA}$
Signaux	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Sortie E	Push-Pull (5 VCC)
Niveau Haut	$\geq V+ -2,5 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 0,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 50 \text{ mA}$
Signaux	A, B, 0

Sortie E830	Push-Pull (8 ... 30 VCC)
Niveau Haut	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Niveau Bas	$\leq 2,5 \text{ V}$
Charge Haut	$\leq 50 \text{ mA}$
Signaux	A, B, 0

Affectation des broches TTL, HTL		
Connecteur	Couleur de câble	Signification
Pin 1	Rose	B-
Pin 2	-	-
Pin 3	Bleu	R+
Pin 4	rouge	R-
Pin 5	Vert	A+
Pin 6	Jaune	A-
Pin 7	-	-
Pin 8	Gris	B+
Pin 9	-	-
Pin 10	Blanc	GND
Pin 11	-	-
Pin 12	Marron	UB

Affectation des broches E, E830	
Couleur de câble	Signification
Blanc	0V
Marron	V+
Vert	A
-	$\bar{A}$
Jaune	B
-	$\bar{B}$
Gris	0

Affectation des broches TTL01	
Couleur de câble	Signification
Marron	0V
Gris	V+
Blanc	A
Vert	B
Jaune	0

Affectation des broches TTL02	
Couleur de câble	Signification
rouge	V+
Noir	0V
Marron	A
Noir	$\bar{A}$
Orange	B
Noir	$\bar{B}$
Jaune	0
Noir	n.c.


Capteurs et systèmes de mesure de Micro-Epsilon



Capteurs et systèmes pour le déplacement, la distance et la position



Capteurs et appareils de mesure de température sans contact




Systèmes de mesure et d'inspection pour les métaux, le plastique et le caoutchouc



Micromètres optiques, guides d'onde optique, amplificateurs de mesure



Capteurs pour la détection des couleurs, analyseurs DEL et spectrophotomètres



Mesure 3D pour l'inspection dimensionnelle et l'inspection de surface